

CAT TV Balun

Actieve balun, tot 862MHz,
voor de verdeling van CATV signalen



CAT TV Balun

Beschrijving

De CAT TV Balun zet het symmetrisch signaal (100 ohm), welke wordt overgedragen van het CAT TV-Paneel over de gestructureerde bekabeling, weer om in een niet-symmetrisch (75 ohm) coaxiaal uitvoersignaal voor de verbinding naar een eindapparaat (b.v. televisie, radio). Een aparte CAT TV Balun is vereist voor elke verbinding waar een eindapparaat moet worden op aangesloten. Een 3-standen schakelaar zorgt voor de aanpassing voor kabellengte, demping en egalisatie.

Toepassing

Voor de verdeling van de CATV-signalen over gestructureerde bekabelingsystemen in gebouwen.

Elektrische eigenschappen

Maximaal signaalniveau	77 dB μ V
Minimaal signaalniveau	60 dB μ V

Versions

Materiaal nummer	Artikel	HF-uitgang 1	HF-uitgang 2	Frequentiebereik achteruit	Frequentiebereik vooruit	Gewicht [kg]
1411769	CAT TV Balun met terugvoerka- naal 5-65 MHz	1x IEC plug, 75 ohm, for TV/ radio	1x F-type jack, 75 ohm, for data	5-65 MHz	85 - 862 MHz	0,12 kg