



Fuse module

pour boîte de jonction / de raccordement VAD ... E30-E90



Élément fusible supplémentaire M25/2A



Élément fusible de l'installation

Description

Porte-fusible 230V-AC pour 5 x 20 mm avec des fusibles de 2A.
L'élément fusible intégré est vissé dans 2 deux stéatites au moyen de colliers de serrage.
L'élément fusible en surface est inséré dans le presse-étoupe M25 de la boîte.

Application

Les dérivations des systèmes de câbles à intégrité fonctionnelle intégrée selon la norme DIN 4102-12 doivent être protégées par des fusibles individuels afin que le court-circuit d'un consommateur/groupe ne puisse pas affecter les autres consommateurs/groupes. C'est pourquoi les lignes d'alimentation doivent être équipées d'un fusible de sortie.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Poids [kg]	Unité d'emballage
66030400ZY	Élément fusible supplémentaire pour le VAD E30-E90	60 mm x 40 mm	0,01 kg	1 pc.
66030300ZY	Élément fusible d'installation pour VAD E30-E90	40 mm x 20 mm x 20 mm	0,01 kg	1 pc.